

# АС/DC преобразователь напряжения

## DPP30-12

**Преобразователь DPP30-12** фирмы Lamda предназначен для преобразования из 220 вольт переменного тока в 12 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в производственных и бытовых целях для подключения устройств питающихся от 12 вольт и потребляющих не более 30 Вт

### Характеристики:

- Выходная мощность: 30Вт;
- Входное напряжение AC: 85-264В;
- Входное напряжение DC: 90-375В;
- Электрическая прочность изоляции:
  - вход- выход: 3000В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 12В;
- Механическая подстройка выходного напряжения: +1% / -18%;
- Выходной ток: 0...2.5А;
- Рабочая температура: -10...71°C;
- Корпус: для монтажа на DIN-рейку;
- Размеры корпуса: 45x75x91мм;
- Масса: 0.260кг;



### Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
- Сертифицировано:
  - По электробезопасности: UL60950-1, UL508, UL1310 (Class 2), EN60950-1, CE;
  - По электромагнитной совместимости: EN55011, EN55022 Class B Radiated & Conducted, EN61000-6-3, EN61000-4-4 Level 4 (I/P) Level 3 (O/P), EN61000-4-5 Level 4, EN61000-4-8, EN61000-4-11;

### Применения:

- Промышленная электроника;
- Бытовая электроника;