

DC/AC преобразователь напряжения

A301-150-F3

Инвертор A301-150-F3 фирмы MeanWell предназначен для преобразования из 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного тока с частотой 50Гц. Инвертор, в основном предназначен для использования в автомобилях с бортовым питанием 12 вольт для подключения устройств питающихся от 220 вольт и потребляющих не более 150 Вт - телевизоры, вентиляторы, магнитолы и другие бытовые приборы

Характеристики:

- Выходная мощность: 150Вт;
- Входное напряжение: 10-15В ;
- Выходное напряжение: 230В, 50Гц;
- Рабочая температура: 0 - 30°C;
- Входной разъем: в гнездо прикуривателя;
- КПД: 78%
- Размеры корпуса: 165x90x70мм;
- Масса: 0.8кг;



Параметры:

- Выходной сигнал: модифицированная синусоида;
- Защита на входе: от переплюсовки, перенапряжения, снижения напряжения;
- Индикация пониженного уровня батареи, автоотключение при снижении напряжения батареи ниже порогового уровня;
- Защита на выходе: от короткого замыкания, перегрузки, перегрева;
- Светодиодный индикатор включения;
- Изоляция на входе и на выходе;
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания;
- Сертифицировано по EN60950, EN61000-4-2, 3, EN55022;
- Как правило, требуют подключения дополнительного внешнего предохранителя на входе;

Применения:

- Бытовая техника;
- Электроинструмент;
- Электrolампы осветительные;
- Офисная техника.